

MATRYCA

do prawidłowego doboru elektryzatora

Matryca pomoże Ci zdecydować, jakiego elektryzatora potrzebujesz. Wystarczy wybrać zwierzę i odpowiednią wielkość ogrodzenia.

Rodzaj zwierząt		Mniej wrażliwe pies, kot, królik, kuna, wydra, bóbr									Bardziej wrażliwy koń, bydło, drób, czapla									Drapieżniki i szkodniki – niewrażliwe koza, owca, wilk, lis, niedźwiedź, zwierzyna łowna, dzik									
Zwykle wymagana moc (J)		⚡ 0,2 – 1 J ⚡									⚡ 1 – 4 J ⚡									⚡ 4 – 15 J ⚡									
Długość ogrodzenia (m)		Ogrodzenie do 20 m	Ogrodzenie do 100 m			Ogrodzenie 100–300 m			Ogrodzenie ponad 300 m			Ogrodzenie do 300 m			Ogrodzenie 300–1000 m			Ogrodzenie ponad 1000 m			Ogrodzenie do 300 m			Ogrodzenie 300–1000 m			Ogrodzenie ponad 1000 m		
Wysokość roślinności		bez	niski	średni	wysoki	niski	średni	wysoki	niski	średni	wysoki	niski	średni	wysoki	niski	średni	wysoki	niski	średni	wysoki	niski	średni	wysoki	niski	średni	wysoki	niski	średni	wysoki
Zalecana minimalna moc elektryzatora (J)		0,2	0,3	0,6	1	0,6	1	2	1	2	3–5	1	2	3	2	3	4–15	3	4	5–15	4	5	7–15	5	7	7–15	8–15	8–15	8–15
Zdalne zarządzanie za pomocą pilota	TAK	PDX10 SDX08 BDX10	PDX10 SDX08 BDX10	PDX10 SDX08 BDX10	PDX10 SDX08 BDX10	PDX10 SDX08 BDX10	PDX10 SDX08 BDX10	PDX20 BDX20	PDX10 SDX08 BDX10	PDX20 BDX20	PDX30 PDX40 PDX50 BDX30 BDX50	PDX10 SDX08 BDX10	PDX20 BDX20	PDX30 BDX30	PDX20 BDX20	PDX30 BDX30	PDX40 PDX70 BDX50 EDX80 – EDX150	PDX30 BDX30	PDX40	PDX50 PDX70 BDX50 EDX80 EDX150	PDX40	PDX50 BDX50	PDX70 EDX80 – EDX150	PDX50 BDX50	PDX70	PDX70 EDX80 – EDX150	EDX80 – EDX150		
Zdalne zarządzanie na urządzeniach mobilnych	TAK	+ FENCE Wi-Fi GATEWAY GW100									+ FENCE Wi-Fi GATEWAY GW100 Prosto do Cloud: Wi-Fi EDW100 – EDW150, LTE EDC80 – EDC150									+ FENCE Wi-Fi GATEWAY GW100 Prosto do Cloud: Wi-Fi EDW100 – EDW150, LTE EDC80 – EDC150									
Nowoczesny zasilacz kombinowany z wieloma funkcjami lub brak zasilania sieciowego	TAK	MD03 SD03 BD10	MD03 SD03 BD10	MD06 SD05 BD10	MD10 PD10 SD08 BD10	MD06 SD05 BD10	MD10 PD10 SD08 BD10	PD20 BD20	MD10 PD10 SD08 BD10	PD20 BD20	PD30 PD40 PD50 BD30 BD50	MD10 PD10 SD08 BD10	PD20 BD20	PD30 BD30	PD20 BD20	PD30 BD30	PD50 PD50 BD50 ED80 – ED150	PD30 BD30	PD40	PD50 – PD70 BD50 ED80 – ED150	PD40	PD50 BD50	PD70 ED80 – ED150	PD50 BD50	PD70	PD70 ED80 – ED150	EDX80 – EDX150		
	NIE	M02	M03	M06	M10 P10	M06	M10 P10	P20	M10 P10	P20	P30 P40 P50	M10 P10	P20	P30	P20	P30	P40 P50 ED80 – ED150	P30	P40	P50 PE60 ED80 – ED150	P40	P50 PE60	PE60 ED80 – ED150	P50 PE60	PE60	EDX80 – EDX150 PE60	EDX80 – EDX150 PE60		

TIP

Jeśli spodziewane jest obciążenie większe niż określone lub warunki w obudowie są trudne, zalecamy wybór zasilacza o większej mocy.

Pomoc w obliczeniu długości ogrodzenia >

1 ha = 400 m
10 ha = 1264 m

20 ha = 1789 m
50 ha = 2826 m

100 ha = 4000 m
150 ha = 4898 m

200 ha = 5656 m
500 ha = 8944 m

1000 ha = 12650 m
1 ha = 10 000 m²