

Instrukcja montażu i obsługi podkładki pod samochód, chroniącej przed niepożądanymi szkodnikami. Proszę uważnie przeczytać przed użyciem!

- Podkładka skutecznie chroni samochód przed szkodnikami, takimi jak kuny lub łasice.
- Podkładka ma uniwersalne zastosowanie w większości pojazdów.
- Może służyć również jako element ochronny przed innymi zwierzętami, uniemożliwiając im wejście w niepożądane miejsce.
- **Do zasilania podkładki zaleca się stosowanie elektryzatora:**
Elektryzator sieciowy fencee mini M02 – urządzenie o specjalnie dostosowanym napięciu
Elektryzator kombinowany fencee mini DUO MD02

Jest to tzw. połączenie plus-minus, tj. bez uziemienia, w którym oba obwody są poprowadzone równolegle, a impuls powstaje w momencie ich połączenia. Ta bezpośrednia droga sprawia, że impuls elektryczny jest szczególnie intensywny, ale jednocześnie bardziej odczuwalny dla zwierzęcia, ponieważ prąd przepływa tylko przez niewielką część ciała.



1. Przygotuj elektryzator do zasilania podkładki, który zainstalujesz w pobliżu źródła napięcia 230 V. Elektryzator musi być wyłączony podczas manipulowania kablami zasilającymi lub podkładką.
2. Umieść podkładkę w odpowiednim miejscu. W przypadku ochrony silnika samochodu jest to przestrzeń pod silnikiem, pośrodku między kołami, i podłącz przewody zasilające do styków na podkładce.
3. Następnie podłącz kable do elektryzatora.
4. Sprawdź, czy na podkładce nie leżą żadne inne przedmioty, które mogłyby spowodować połączenie obwodów, a tym samym zmniejszyć wydajność. Podłoże pod podkładką powinno być suche.
5. Teraz można włączyć elektryzator. Urządzenie jest gotowe do pracy.

Podkładka jest dostarczana z kablami zasilającymi o długości 5 m.



Uwaga, podkładka jest wykonana z materiału nierdzewnego i istnieje ryzyko skaleczenia się o jej krawędzie. Nie należy wystawiać podkładki na bezpośredni strumień wody i należy chronić ją przed deszczem.

Podczas montażu należy zapewnić suchą powierzchnię pod podkładką.